

V 系列

V388 便携式对讲机 - UHF

产品规格表

威泰克斯 V 系列便携式对讲机

满足中国地区用户需求

兼具品质与性价比的语音通讯新选择

丰富功能

V388 是一款配备键盘和显示屏的对讲机，不仅坚固便携，还可向用户提供众多的实用和高级功能，既可满足常规用户的基本使用需要也可作为资深用户的主力之选。

199 个信道

显示屏和功能键盘带有醒目的背光，让用户即使在黑暗环境中也能高效直观地操作对讲机，V388 可通过编程软件或手动设置存储最多 199 个信道，每个信道可单独定义不同的收发频率、信令和参数。当信道转换时，对讲机可用语音播报目前所在信道，此特性可使用户不必再目视对讲机，从而专注于工作。

手动编程

用户可在频率模式下通过对讲机键盘手动输入所需的工作频率以及设定差频等各种参数等，方便用户建立临时信道满足特殊使用要求。同时，V388 通过主机菜单提供 18 项可设定的常用功能，为用户提供了特殊使用环境下的有限操作自由度。

DTMF 与两音信令

V388 提供的 DTMF 信令功能包括：PTT-ID 身份码发射和 ANI 显示、16 个预设或手动输入选呼以及遥闭管理。而 2-Tone 两音信令提供了编码和解码功能和 32 组预设列表，这些信令可为用户提供更高阶和丰富的使用方式和控制管理。

可编程的快捷键

机身侧键和顶键均可通过编程软件定义为不同的预设功能，用户可根据自身的使用需求，从 16 种预设功能中选取其中的 1 种用于按键定义，以增强使用的便利性。操作上的高效快捷将为用户带来更佳的经验与价值。

首要和快捷信道

允许用户通过编程软件分别设定一个首要信道和快捷信道，并配合可编程快捷键从任意信道一键切换。特别地，首要信道还可以被设置为自动计时模式，确保用户在其他信道完成操作后无需人工干预，按预设时长自动返回，守候在最重要的频率上。

锂电池解决方案

1300mAh 锂电池解决方案可在 5-5-90 工作循环（5% 发射、5% 接收、90% 待机）下提供长达 12 小时的使用时间。为方便用户及时了解电量消耗，V388 还支持开机电压显示或电量百分比。



V388

V系列

V388 便携式对讲机 - UHF



产品规格表

www.vertexstandard-cn.com

其它特性

- 支持非标准亚音
- 信道命名和模式
- VOX 声控发射
- FM 收音机
- 发射定时器
- 尾音消除
- 高低功率调整
- 本地及远程报警
- 信道扫描
- 繁忙信道锁定
- 宽窄带选择
- 步进频率设定
- 差频设定
- 开机密码设定
- 省电模式

- 自动关机
- SQL 静噪设定
- 频率反转

配件

- 电池**
- FNB-Z132LI 1300mAh 锂离子电池, 带固定皮带夹
- 充电器**
- CV22 充电底座, PV-05G 交流适配器
- 天线**
- V 系列天线 400-470MHz
- 编程设备**
- CZ-110 编程线缆



V388 规格

UHF	
一般规格	
频率范围	G6B: 430-440 MHz
尺寸 [高x宽x深]	112 毫米 x 59 毫米 x 36 毫米 [包括 FNB-Z132LI 锂电池]
重量 (近似值)	223 克 [包括 FNB-Z132LI 锂电池]
显示屏	有
信道间隔	25/12.5 kHz
信道数量	199
可编程按钮	2
电池续航时间 (省电模式下 5-5-90 工作循环)	FNB-Z132LI: 12 小时
电压	7.4V DC±10 %
工作温度范围	-20°C 至 60°C
频率稳定度	±1.5 ppm
射频输入-输出阻抗	50 欧姆
接收器规格 由 TIA/EIA 603 衡量	
灵敏度	模拟 12 dB SINAD: 0.25µV
邻信道选择性	TIA603:65/55 dB [25KHz / 12.5KHz]
信道间隔	25/12.5 kHz
互调	65/60dB
杂散抑制	70 dB
交流声及噪音	45/40 dB [25 kHz/12.5 kHz]
音频输出 [5% THD]	1000mW@16ohms [内部] / 200mW@32ohms [外部]
音频失真	<5%
传导杂散发射	-57dBm < 1GHz -47dBm > 1GHz
发射器规格 由 TIA/EIA 603 衡量	
输出功率	4/1W [UHF]
调制限制	±5.0 kHz [25 kHz] / ±2.5 kHz [12.5 kHz]
传导杂散发射	-36 dBm [≤ 1 GHz], -30 dBm [> 1 GHz]
FM 杂音与噪音	45/40 dB [25 kHz/12.5 kHz]
音频失真 [@ 1 kHz]	<5%
模拟 FM 调制	16K0F3E [25 kHz] / 11K0F3E [12.5 kHz]

本文所列规格可能随时更改, 恕不另行通知。

Vertex Standard 是 Vertex Standard LMR, Inc. 的注册商标。所有其他商标均为其各自持有人的财产。© 2017 Vertex Standard LMR, Inc. 保留所有权利。 CHN_V_388_07/2017

您对威泰克斯对讲机还有其他疑问吗? 请即刻与当地的威泰克斯授权经销商联系!

威泰克斯 LMR 公司

更多产品信息, 请浏览: <http://www.vertexstandard-cn.com>

400 免费热线电话: 400-608-3233